

Alerte en mode silencieux (choix entre flash de l'affichage, ou sonnerie courte)
Liste des appels reçus/loupés/traités (les 10 derniers appels)
Fonction de rappel depuis la liste ci-dessus
Numérotation abrégée
Réponse automatique, avec différents paramètres (après 1 sonnerie/à l'extraction du socle chargeur)
10 sonneries différentes avec volume ajustable
Verrouillage clavier
Verrouillage automatique du clavier
Décrochage avec appui de n'importe quelle touche clavier
Coupure du micro
Touche R pour transfert et services spéciaux
Tonalités d'alarmes avec volume réglable (batterie déchargée/défaut couverture radio/message reçu)
Rétroéclairage à délai d'extinction réglable (pour économiser la batterie)
Texte - max. 72 caractères par message (dépend du système) 10 messages pré-définis
Mémorisation de 20 messages
Durée conversation/stand by : jusqu'à 16/150 heures
ERP (puissance apparente rayonnée) 10 mW
Charge batterie avec compensation de la température
Poids (avec batterie) : 130g
Dimensions (LxlxH): 148x50x28mm

Bande de fréquences :
DECT 1881.792-1897.344 MHz

Le Kirk 4020 est fourni avec un chargeur monoalvéole et son alimentation secteur

[Information du vendeur](#)